

## Cámara GSM SMS

### M900



#### Funciones

- Captura imágenes y las envía a su teléfono móvil por MMS/SMS
- Puede enviar imágenes MMS a cualquier correo electrónico predeterminado.
- Control de la cámara mediante el envío de comandos SMS.
- Posibilidad de llamar a la cámara y escuchar.
- Detección de cualquier movimiento dentro de la zona de vigilancia y enviar la alarma.
- Conexión de sensores inalámbricos (Max.15), con la puerta como imán, sensor PIR, sensor de humo, etc.
- La cámara puede informar de alarma desde todos los sensores conectados.
- La luz infrarroja permite a la cámara para capturar imágenes en la oscuridad.
- Puede elegir entre seguimiento manual o programado.
- Incluye 2 mandos a distancia para la operación manual de encendido / apagado y botón de pánico.
- La batería recargable garantizando el funcionamiento en caso de fallo de alimentación externa.

#### Características



#### Especificaciones

<b>Power adapter</b>	input 100-240V/50Hz,output DC 5V
<b>Relative humidity</b>	10-90% without condensation
<b>Word frequency</b>	EGSM900/GSM1800 (GSM850/PCS1900 optional)
<b>Communication protocols (including data operation)</b>	PHASE 2/2+
<b>Receive code of wireless sensor</b>	ASK
<b>Receive band of wireless sensor</b>	315 MHz or 433 MHz
<b>Max quantity of sensor</b>	15 units
<b>Image format</b>	JPEG
<b>Image resolution</b>	QCIF(176x144),CIF(352x288), VGA(640x480)
<b>Camera VGA</b>	300K pixel
<b>Shooting angle</b>	68 degree(horizontal/vertical)
<b>Best shooting distance(nighttime)</b>	≤6 meters
<b>Lithium ion battery</b>	800 mAh
<b>Standby time of the battery</b>	24 hour
<b>Word temperature</b>	-10~45 degree
<b>Store temperature</b>	-20~60 degree
<b>Net weight</b>	200 g
<b>Gross weight</b>	700 g

#### Set completo



GSM Camera  
x1

Li-battery  
x1

Remote control  
x2

Adaptor x1

Bracket x1

Manual x1

Box x1