

## Erix 918X

Frecuencias: 900-1800Mhz. **5000m<sup>2</sup>**

- ✚ Rango de frecuencia:
- ✚ UL: 890-915MHz/1710-1785MHz
- ✚ DL: 935-960MHz/1805-1880MHz
- ✚ Ganancia 70db
- ✚ 6 canales
- ✚ Corriente 27dbm
- ✚ Cobertura: 5000m2 / -70dBm(datos fábrica).
- ✚ Cobertura: 1000m2 (media constatada).
- ✚ Tamaño: 230\*180\*33mm
- ✚ Conector: N hembra



## ACCESORIOS

Incluye antena AP7, antena interior-omnidireccional y 10m de cable.

### AP7



- Antena panel 7d.
- 800-2500Mhz
- GSM-UMTS.
- En recepción. En Emisión.

### 10m de cable.



- Cable más conectores. 10m

### Antena interior-omnidireccional



### Kit:

